



WyreStorm – Мощь. Надежность. Простота.

Описание

AMP-260-DNT — это современный двух- или четырехканальный усилитель, разработанный специально для расширенных аудиовизуальных потребностей профессиональных сред, таких как переговорные комнаты, средние и большие конференц-залы и университетские аудитории. Этот надежный усилитель объединяет как локальные линейные входы, так и аудиовходы Dante, обеспечивая гибкое подключение и превосходное распределение звука в соответствии с акустикой помещения. Благодаря возможности двойного питания, DSP для индивидуального формирования звука и интеллектуальному обнаружению ввода-вывода, AMP-260-DNT является незаменимым инструментом в профессиональных AV-установках.

Ключевые особенности

- Поддерживает как локальные линейные аудиовходы, так и аудиовходы Dante
- Встроенный аудио DSP для комплексного формирования звука
- Два варианта питания: DC 24 В 5 А или PoE+
- Независимое управление громкостью и отключением звука для каждого канала
- Интеллектуальное обнаружение ввода-вывода
- Простое последовательное подключение для масштабируемого расширения аудиосистемы
- Гибкое управление через переднюю панель, TCP/IP и веб-интерфейс
- Энергоэффективная конструкция адаптирует выходную мощность в зависимости от источника
- Безопасные элементы управления входом в веб-интерфейс, соответствующие СА SB-327
- Светодиодные индикаторы состояния для оперативного мониторинга
- Поддержка линейного аудиовыхода для последовательного подключения усилителей
- Пятиполосный эквалайзер, задержка до 200 мс и другие функции DSP
- Универсальные варианты установки для монтажа в стойку или на потолок
- Кнопки на передней панели для интуитивного управления громкостью
- Комплексные методы управления, включая RESTful API через HTTP/S

В комплекте

- 1x AMP-260-DNT
- 1x Блок питания DC 24В 5А
- 1x Кабель питания с контактами (US/UK/EU/AU)
- 3x 5-контактных разъема Phoenix

- 2x 4-контактных разъема Phoenix
- 4x Монтажных кронштейна
- 4x Резиновые ножки
- 1x Руководство по установке

Спецификация

Аудио и Видео	
Входы	1x Линейный вход 2x Входа Dante
Выходы	1x Линейный выход 2x Выхода на динамики 2x Выхода Dante
Аудио форматы	Стерео или 2-канальный PCM
Выходы усилителя	2x 60 Вт 4 Ом с использованием блока питания 4x 30 Вт при 4 Ом с использованием блока питания 2x 7 Вт при 4 Ом при питании через PoE+ 4x 3 Вт при 4 Ом при питании через PoE+ С динамиками на 8 Ом выходная мощность будет уменьшена вдвое
Частотная характеристика усилителя	±1 дБ при 20 Гц - 20 кГц
Связь и Управление	
LAN	2x 8-контактный разъем RJ-45 10/100Base-T PoE+ 802.3at
Протоколы безопасности	CA SB-327 TLS HTTPS
Питание	
Источник питания	24 В постоянного тока 5 А Совместимость с 802.3at PoE+
Макс. потреб. мощность	120 Вт МАКС с адаптером питания 25,5 Вт МАКС через PoE+
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	От 0 до + 45°C, Влажность от 10% до 90%
Температура хранения	От -20 до + 70°C, Влажность от 10% до 90%
Размеры и Вес	
Длина x Ширина x Высота	200 мм x 215 мм x 42 мм
Вес	1.27 кг
Нормы	
Безопасность и эмиссия	CE FCC RoHS RCM EAC UKCA

Примечание: WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры данного продукта в любое время без предварительного уведомления.