

Традиции качества и инноваций

Вот уже более 125 лет имя Bosch нераздельно связано с качеством и надежностью. Компания Bosch является самым популярным в мире поставщиком инновационных технологий и известна своими высочайшими стандартами обслуживания и поддержки.

Компания Bosch Security Systems с гордостью предлагает широкий диапазон решений по безопасности, защите, связи и звуку, которым ежедневно доверяют по всему миру и в самых разных сферах деятельности, начиная от государственных учреждений и муниципальных площадок и заканчивая коммерческими предприятиями, школами и частными хозяйствами.

Технические параметры

	LB6 S	LB6 SW
Частотный диапазон (-10 дБ) ¹	180 Гц–20 кГц	42 Гц–300 Гц
Максимальная шумовая мощность ²	30 Вт	200 Вт
Чувствительность ¹	84 дБ	88 дБ
Сопротивление	16 Ом	Двойное 8 Ом / моно 4 Ом
Максимальный уровень звукового давления ¹	100 дБ	114 дБ
Покрываемость (В х О) ³	150° x 150°	Всенаправленный
Покрываемость при музыкальной программе (В х О) ⁴	100° x 100°	Всенаправленный
Преобразователь	50 мм (1,97 дюйма)	200 мм (7,87 дюйма)
Диапазон регулировки кронштейна (В х О)	160° x 60°	Фиксированный
Разъемы	Phoenix (2-контактный)	Phoenix (2-контактный)
Корпус	АБС-пластик (со степенью огнестойкости)	Дерево (МДФ)
Отводы трансформатора	Отсутствуют	100 Вт, 50 Вт, 25 Вт, 12,5 Вт
Размеры (В х Ш х Г)	115 x 85 x 95 мм (4,53 x 3,35 x 3,75 дюйма)	400 x 400 x 230 мм (15,75 x 15,75 x 9,06 дюйма)
Вес нетто	0,5 кг (1,1 фунта)	12,05 кг (26,55 фунта)
Вес брутто	1 сабвуфер и 4 сателлита: 18,26 кг (40,25 фунта)	
Аксессуары в комплекте	Настенный кронштейн, шестигранный ключ	Настенный кронштейн, шестигранный ключ

1. Полупространство (настенный монтаж).
2. Классификация долгосрочной программы на 3 дБ выше, чем классификация по уровню непрерывного розового шума.
3. Среднее 1–4 кГц.
4. Среднее 1–8 кГц.



LB6 Достичь превосходного звука стало проще

Суперкомпактная музыкальная акустическая система LB6



Разработано для жизни

Bosch Security Systems, Inc.

12000 Portland Avenue South
Burnsville, MN 55337
USA

www.boschsecurity.us

© Bosch Security Systems, Inc, 2015

**Hi-Tech
Media**

www.hi-tech-media.ru

ООО «Хай-Тек Медиа»
Официальный дилер Bosch

+7 495 600-42-24 / office@hi-tech-media.ru
109029, Москва, Боевский проезд, д.9

LB6 Достичь превосходного звука стало проще

Новая музыкальная акустическая система LB6 дополнила известную во всем мире линейку аудио продуктов малого формата от Bosch. Суперкомпактная система состоит из высокопроизводительного сабвуфера 8" и четырех совместимых сателлитов для монтажа на поверхность, выпускается в белом и черном цветах.

Музыкальная акустическая система LB6 сочетает совершенство формы и функциональности: стильный дизайн, подходящий к любой архитектуре, лучшее в классе соотношение производительность-размер и удобство установки и эксплуатации. Система предназначена для обеспечения непревзойденного качества фоновой музыки и музыки переднего плана в торговых залах, ресторанах и других подобных помещениях — при этом ее слышно, но не видно.

Помимо высокого качества и надежности компонентов, разработанных Bosch, система характеризуется быстродоступными соединениями, простотой подключения и гибкостью монтажа (необходимые приспособления предоставляются). Система совместима с ранее представленными усилителями Bosch, что делает ее отличным выбором как для подрядчиков, так и конечных пользователей: просто выбрать, просто пользоваться, просто наслаждаться.

- ▶ Музыкальная акустическая система LB6 дополнила отмеченную наградами линейку удобных в установке звуковых решений от Bosch
- ▶ В комплект входит сабвуфер 8" и четыре совместимых сателлита для монтажа на поверхно



Ключевые функции

Сабвуфер:

- ▶ Высокопроизводительный преобразователь 8" от Bosch с высокоэффективной многорежимной сетью разделительных частотных аудиофильтров.
- ▶ Компактный деревянный корпус высокой плотности с портом для расширенного диапазона низких частот, надежно защелкивающейся защитной решеткой динамика и быстросъемным креплением.
- ▶ Легкодоступные сигнальные соединения с разъемами Phoenix для быстрой коммутации, удобным переключателем режимов работы для выбора стерео или моно и удобным переключателем сигналов (поддерживает входы на 4/8 Ом или сигналы до 100 Вт / 70/100 В).

Сателлиты:

- ▶ Широкодиапазонный драйвер средних/высоких частот 2" для обширного равномерного покрытия.
- ▶ Многонаправленный компактный кронштейн обеспечивает возможность крепления громкоговорителя под различным углом.
- ▶ Жесткий ударопрочный корпус из АБС-пластика обеспечивает долговечность.

